

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение
«ДЕТСКИЙ САД № 1 ИМ. Э.С-Э.
МАНЦИГОВОЙ С. ГУРЖИ - МОХК
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

ИНСТРУКЦИЯ

09.01.2024 № ПБ - 04

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

А.Б-Э.Халаева

09.01.2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель ППО

Т.М.Алегераева

09.01.2024 г.

**о порядке действий дежурного
персонала ДОУ при поступлении
сигнала о пожаре в МБДОУ**

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает порядок действий дежурного персонала при поступлении сигнала о пожаре и является обязательной для исполнения всеми работниками, независимо от их должности, образования, стажа работы в профессии, а также для сезонных работников, обучающихся, прибывших на обучение или практику.

1.2. Разработана на основании п.56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

1.3. Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Инструкции несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Обязанности и действия работников при заступлении на дежурство

При заступлении на дежурство оперативный сотрудник (дежурный, сторож, вахтер, охранник) обязан:

2.1. Убедится, что система пожарной сигнализации находится в норме – отсутствуют сигналы неисправности и отключения.

2.2. Убедится, что средства противопожарной защиты находятся в дежурном режиме.

2.3. Убедится, что управляемые сигналами от системы пожарной сигнализации инженерные системы здания не заблокированы.

2.4. В случае обнаружении отключений и неисправностей - сообщить заведующему ДОУ (лицу ответственному за ПБ в ДОУ, в организацию, осуществляющую плановое техобслуживание).

3. Обязанности и действия работников при поступлении сигнала «пожар» на пульт пожарной автоматики

При срабатывании автоматической пожарной сигнализации и при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, тления и т.п.) оперативный сотрудник (дежурный, сторож, вахтер, охранник) обязан:

3.1. Оповестить о пожаре всех находящихся в ДОО при помощи кнопки оповещения или подав сигнал голосом.

3.2. Немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «101», «112».

3.3. Сообщить диспетчеру:

свою фамилию и имя;

адрес _____;

кратко описать, где загорание или что горит, сколько детей в учреждении;

не отключать телефон первым, поскольку у диспетчера могут возникнуть вопросы или он даст вам необходимые указания.

3.4. Немедленно сообщить заведующему по телефону _____

3.5. При задымлении необходимо взять с собой фонарь и надеть средства защиты зрения и органов дыхания.

3.6. Принять меры по тушению пожара имеющимися средствами. К тушению следует приступать только в случае, если нет угрозы для жизни и здоровья и существует возможность в случае необходимости покинуть опасную зону:

при использовании углекислотных огнетушителей (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5) необходимо направить раструб в очаг пожара, выдернуть чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке. При работе к раструбу прикасаться не допускается;

при использовании порошковых огнетушителей (ОП-3, ОПУ-5, ОПУ-8, ОП-8) необходимо выдернуть предохранительную чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке, направить кран-распылитель в очаг пожара по периметру к центру очага;

перед использованием огнетушителя необходимо ознакомиться с инструкцией, наклеенной на корпус огнетушителя.

4. Обязанности и действия работников при отсутствии пожара (ложное срабатывание)

При срабатывании автоматической пожарной сигнализации и отсутствии прямых признаков загорания (задымления, запаха гари, открытого пламени) оперативный сотрудник (дежурный, сторож, вахтер, охранник) обязан

4.1. Немедленно выяснить причину срабатывания.

4.2. Проверить помещение согласно списку шлейфов сигнализации, в котором произошло срабатывание пожарного извещателя.

4.3. В случае отсутствия угрозы жизни и здоровью людей, имуществу (нет задымления, признаков горения и т.д.) произвести отключение сработавшего извещателя.

4.4. Проверить, что средства противопожарной защиты и инженерные системы здания вернулись в дежурное состояние.

4.5. Немедленно сообщить заведующему ДОУ (лицу ответственному за ПБ в ДОУ, в организацию, осуществляющую плановое техобслуживание) о ложном срабатывании и действовать в соответствии с указаниями.